ΟVLÁDÁΝΙ ΡΟΜΟΟΙ ΑΡLΙΚΑCΕ

1. Instalace aplikace

Verze pro iOS

V obchodě AppStore vyhledejte aplikaci "Boost CORE". Poté ji stáhněte a nainstalujte.

Verze pro Android

V obchodě Google Play vyhledejte aplikaci "Boost CORE". Poté ji stáhněte a nainstalujte.



2. Zaregistrujte se a přihlaste se





- Po otevření aplikace se zobrazí "Dohoda". Poté, co ji odsouhlasíte, přejdete na "Přihlašovací obrazovku". Zde zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Pokud jste si ještě nevytvořili účet, zaregistrujte se podle následujících pokynů.
 - a) Klikněte na "Zaregistrovat se".



6:05 듦i 후 k월 HD	00*00
<	
Registe r	
Czech Republic	
	×
Get Verification	Goda
I Agree User Agreements	and <u>Privacy Policy</u>

Vyberte zemi a zadejte číslo vašeho mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu. Udělte souhlas se smluvními podmínkami a užitím osobních údajů a klikněte na "Získat ověřovací kód". Pak obdržíte "ověřovací kód" pomocí SMS/e-mailu a zobrazí se obrazovka níže.





b) Zobrazí se níže uvedená obrazovka.

Zadejte "ověřovací kód" a nastavte heslo. Poté dokončete registraci kliknutím na "Hotovo".



c) Vyberte "Přihlásit se" a zadejte přihlašovací jméno a heslo.

16:05 fai 약, 말 HD	0**	16:05 코네 약 3학 HD <	@♥★⊞
		Log In	
	1000	Czech Republic	>
	1.00	5	×
	127	Password	
		Log In	
Log In		Agree User Agreemen Policy	t and Privacy
Sign Up			Forgot Password



- 2) Pokud heslo zapomenete, resetujte jej podle následujících pokynů.
 - a) Kliknutím na "Zapomněli jste heslo"heslo resetujete.

16:05 制 学 間 HD 00) 19 \$ 11 }	16:05 51	夸.鼬HD		¢D	D U \$
Log In		Fo	orgot	Pass	word	l
Czech Republic	>	Czec	ch Republ	lic		>
	3K)					×
Password		6	Get 1	Verification	Code	
Agree User Agreement and Privacy Policy	ı	,		i)	0
Forgot Pass	sword	° ?	4	Ľ	•	
			3	:	;	0
			123	٥.		Done

b) Vratte se ke kroku 1) -b).

3. Párování tepelného čerpadla

Nové tepelné čerpadlo je nutné spárovat s chytrým telefonem, poté můžete tepelné čerpadlo ovládat prostřednictvím chytrého telefonu.

Ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen k routeru Wi-Fi a signál Wi-Fi může také tepelné čerpadlo jasně přijímat.

 Zapněte tepelné čerpadlo. Na ovladači současně stiskněte a minimálně na 3 vteřiny podržte tlačítka, která jsou na obrázku níže označena červeně. Poté bude na obrazovce ovladače blikat "Symbol komunikace".





2) Vraťte se k aplikaci ve vašem telefonu. Nejprve klikněte na "Přidat zařízení" nebo "+". Poté se zařízení automaticky zobrazí. Klikněte na "Přejít k přidání", vyberte správné připojení Wi-Fi a zadejte heslo, nyní se začnou zařízení párovat.





3) Tato aplikace je podporována pouze na frekvenci 2,4 GHz kanálu Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je nastavení Wi-Fi správné, nebo jej ručně změňte. Kliknutím na "X" se vrátíte k ručnímu přidávání a výběru libovolného zařízení. Poté zadejte heslo k Wi-Fi a klikněte na "Další". Pokud se zobrazí níže uvedené varování, klikněte na "POKRAČOVAT".

16:07 编订 電話計印	00 8 20	16:07 #il 응용	1HD		(1) 🐮 🛊 💷
×		< A	dd Manually	Auto Sc	an 🖯
Found 1 devices. Added 0 success	sfully.	Electrical		Socket -	
Boost Core	0	Lighting	1.1	11	1.1
		Sérisora	Socket (Wi-Fi)	Socket (Zigboo)	Socket (BLE)
		Large Home Ap_	Socket (NB-IoT)	Socket (other)	
		Small Home Ap.,		Power Strip	
		Kitchen Appliances	• ¥¥	(e) V V	* 1 7 .2
		Exercise & Health	Power Strip (WI-FI)	Power Strip (Zigbee)	Power Strip (other)
		Security & Video Sur		Switch -	
		Gateway Control	Switch (WI-FI)	Switch (Zigbee)	Switch (GPRS)
		Distrioor		100	

Kliknutím na konfigurovat vyberte 2,4GHz síť Wi-Fi. Zkontrolujte, zda indikátor bliká, a klikněte na "Další".

16:07 51 🖘	an hd		0080	16:07 킜i 종 끮HD	01080
<	Add Manually	Auto Se	can 🕀	Cancel	
Electrical		Secket			
Lignang	12	1.1	l I m	Select 2.4 GH Network and ente	z Wi-Fi r password.
Senaora	Socket (WFFI)	Socket (Zigbee)	Sockel (BLE)	If your Wi-Fi is 5GHz, ple 2,4GHz. Common router	ase set it to be setting method
	N- 0-1-	. And Hable		× Wi-⊟ - 5Ghz	
Befo	re adding the d	y Available evice, configu	re the	✓ WI-FI - 2.4Ghz	£ ⊋ (j)
1	gate	way.			
(Cancel	Config	ure	(Second	
Exercise &	Power Strip (Wi-Fi)	Power Strip (Zigbee)	Power Strip (other)		-
Producture		Switch		66668888	٢
Security & Video Sur			1000	10	
			TIME	Next	
Control	Switch (WHE)	Switch (Zigbee)	Switch (GPRS)	100	-
	and the second	Charles and			





4) Počkejte na spárování, bude to trvat přibližně jednu minutu.

Cancel Dor Adding device Ensure that the device is powered on.	6:08 罰 常辞HD		()) 🖉 🕏 🕢	16:08 编니 🥽 채운 HD	(D) 🔞 🕏 🖪
Adding device Ibsure that the device is powered on. <	Cancel				Done
Ensure that the device is powered on. Boost Core Device added successfully Device added successfully Device added successfully	Ad	lding device		Added successfully	
Boost Core ∠ Device added successfully Device added successfully	Ensure tha	t the device is po	wered on.		
Device added successfully Device added successfully				🛛 📀 🛛 Boost Core 🖉	
01:58 Scan Register on Initialize the devices				Device added su	iccessfully
Scan Register on Initialize the devices. Cloud. device.		Q 01:58			
Scan Register on Initialize the devices. Cloud, device.	0		@		
devices. Cloud. device.	Scan	Register on	Initialize the		
	devices.	Cloud,	device.		



5) Po úspěšném spárování se aplikace změní na seznam "MyDevice". Vyberte "Boost Core" a můžete začít ovládat tepelné čerpadlo.



4. Provozní obrazovka







Zapnuto



- 1) Symboly "-" a "+" jsou pro nastavení požadované teploty.
- 2) Kliknutím na "ON/OFF" tepelné čerpadlo zapnete/vypnete.
- 3) Režim Chlazení/Topení/Auto můžete změnit kliknutím na "Režim".



4) "Časovač" a informace o teplotách jsou v "Nastavení".

5. Nastavení časovače



1) Pomocí této aplikace můžete také nastavit automatický časovač zapnutí/vypnutí zařízení. Do režimu nastavení časového plánu vstoupíte kliknutím na "Časovač".



2) Kliknutím na "Přidat plán" nastavíte nový časovač.

16:09 品印 李 起针	٥	0880
<	Add Schedule	Save
	15 08	
	16 09	
	17 10	
Repeat		Once >
Note		>
Notification		J
Switch		on >
Mode		Auto >
Set Temperat	ture	0 >

3) Čas můžete změnit rolováním.

16:09 部1 電子	All HD		16:09 氙II 雪 譜HD	0 0 \$
<	Add Schedule	Save	< Sche	dule
	47.00		Time variance is ±30s	
	17 08		17:09	
	18 09		Once Switch ON Set Temperature 0	Made:Auto
	19 10		18:09	
			Once Switch:ON Set Temperature:0	Mode: Auto
Repeat		Once >		
Note		*		
Notificatio	m			
Switch		on >		
Mode		Auto 🤉		
Set Tempe	erature	0 >	Add Sc	hedule

4) Upravte každé nastavení dle vašich preferencí, uložte jej kliknutím na "Uložit".

A nyní už si můžete užívat příjemně prohřáté vody.

